



ALDEBARAN® 4000A X1 - 33 Wh

Aldebaran 4000A

Número do artigo: 1440800020

1,05

KG

IP54

IP CODE

1.500

REAL-LUMEN

Descrição

Sem fio, potente e sem ofuscamento. Além disso, robusto e fácil de operar. Esses são os genes da SÉRIE 4000A. Esses genes foram aprimorados com as novas luminárias da SÉRIE 4000A X.

Enquanto a potência luminosa foi aumentada em mais de 70%* em comparação com a série anterior, utilizando arrays de LED especiais de alta eficiência, a ausência de ofuscamento foi mantida.

Enquanto algumas luminárias de outros fabricantes nesta classe de potência podem deixá-lo vendo pontos brilhantes posteriormente, nossos LEDs especiais sem ofuscamento permitem uma iluminação perfeitamente uniforme e uma visão segura - a qualquer momento. Pois boa luz significa segurança.

O conceito 4000A X é complementado por várias capacidades de bateria, que permitem que você ajuste sua luminária de acordo com suas necessidades individuais de tempo de operação.

O sistema de mensagem de bateria baixa (LBMS) avisa você a tempo quando a capacidade da bateria atinge um nível baixo e deve ser recarregada, para que você nunca fique inesperadamente no escuro.

Se durante longas operações, especialmente ao ar livre, a carga da bateria se esgotar completamente, a função integrada 'Take Me Home' das luminárias 4000A X permite que você as encontre facilmente no escuro. Para isso, a luminária sinaliza sua localização através de uma função de piscar luz vermelha automática integrada.

EXTREMAMENTE ROBUSTO

Corpo da luminária em alumínio aeronáutico

Difusor resistente a impactos em policarbonato

Elementos de controle emborrachados e antiderrapantes, que podem ser operados facilmente mesmo com luvas

Tecnologia de íon de lítio de alta qualidade garante desempenho estável em todas as faixas de temperatura

EXTREMAMENTE POTENTE

Geração homogênea de luz através de arrays de LED de alta potência

O sistema SETO SAFE LIGHT evita ofuscamento de forma sustentável e, portanto, o 'ver pontos brilhantes posteriormente', em contraste com outras fontes de luz LED

Potência luminosa regulável continuamente e, portanto, ajustável à situação

EXTREMAMENTE INTELIGENTE

Operação com baterias integradas e/ou com o carregador fornecido é possível

Deteção precoce de baixa capacidade da bateria através do sistema de mensagem de bateria baixa (LBMS)

Função integrada 'Take Me Home' permite encontrar a luminária no escuro

Ampla gama de acessórios para funções opcionais, como carregamento em veículos, suportes magnéticos, montagem em tripé, etc.

Vantagens do produto

- Funções de luz: On / Off, dimmável continuamente

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	4000A	
Modelo	X1 33 Wh	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	267 x 120 x 145	mm
Peso	1,05	kg
Grau de proteção	IP54	
Funções de luz	On / Off, dimmável continuamente	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Consumo de energia	12	W
Capacidade da bateria	33	Wh
Duração da operação (nível máximo)	2,5	h
Duração da operação (Nível mais baixo)	16	h
Tempo de carregamento	1,5	h
Carregador	Eurostecker 100-240 V AC Saída máx. 16,8 V, 2 A	
Classe de proteção	III	
Tipo de bateria	Li-Ion	
Tensão da bateria	14,8	V
Capacidade da bateria (célula)	2200	mAh

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	TECNOLOGIA DE ARRAY LED	
Fluxo de luz (real)	1500	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410993420		Suporte universal incl. parafusos de fixação, Tipo B

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410993421		Suporte magnético com parafusos de fixação, tipo B
1410993424		Alça de transporte para luminárias 4000A X, preto, nylon.
1410993425		Suporte de parede para luminárias 4000A X1 - Conjunto
49__002239		Carregador para luminárias com bateria Li-Ion, saída 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		Carregador de carro 12-24V DC para baterias de Li-Ion (4 células / 14,8 V)

Mais imagens do produto



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.