



ALDEBARAN® 4000A X1 RESCUE - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Número do artigo: 1440800065

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Descrição

A 'Sicherlicht' para uso móvel

Que a luz significa segurança não é uma nova descoberta. Já com a introdução da SÉRIE 4000A X, foi dado grande valor ao aspecto da segurança no trabalho e à máxima capacidade de uso. As forças das luminárias 4000A X, como operação sem fio por horas, luz homogênea e sem ofuscamento, se mostraram eficazes em condições de uso extremas. Com a SÉRIE 4000A X1 SIGNAL, criamos uma nova geração de luminárias profissionais, que coloca o tema da segurança ainda mais em foco.

Através de um LED-Array especial desenvolvido, as luminárias 4000A X1 SIGNAL não só são capazes de produzir luz de trabalho branca homogênea, mas também podem ser alternadas para um sinal de piscar colorido. Esta luz de sinal é uma das fontes de luz de sinal mais poderosas disponíveis na forma de uma lanterna móvel. Normalmente, luminárias móveis convencionais tratam sua função de sinalização colorida de forma um tanto descuidada, com potências de luz de sinal entre um a no máximo três watts. As luminárias X1 SIGNAL são capazes de gerar sua luz de sinal com a mesma potência (até 12 watts) que a poderosa luz de trabalho. A diferença é claramente visível e perceptível a grandes distâncias. Pois a luz certa pode salvar vidas.

Com uma ampla gama de acessórios, como suporte para veículo, alça de transporte, carregador para veículo, suportes magnéticos, tripés etc., você está bem equipado para todas as situações de uso com a SÉRIE 4000A X.

EXTREMAMENTE ROBUSTO

Corpo da luminária em alumínio aeronáutico

Difusor resistente a impactos em policarbonato

Elementos de controle emborrachados e antiderrapantes, que podem ser operados facilmente mesmo com luvas

Tecnologia de íon de lítio de alta qualidade garante desempenho estável em todas as faixas de temperatura

EXTREMAMENTE POTENTE

Geração homogênea de luz através de arrays de LED de alto desempenho

O sistema SETO SAFE LIGHT evita de forma sustentável o ofuscamento e, portanto, o 'ver manchas brilhantes posteriormente', em comparação com outras fontes de luz LED

Potência da luz ajustável continuamente e, portanto, adaptável à situação específica

EXTREMAMENTE INTELIGENTE

Operação com baterias integradas e/ou com o carregador fornecido possível

Deteção precoce de baixa capacidade da bateria através do sistema de mensagem de baixa bateria (LBMS)

Função integrada 'Take Me Home' permite encontrar a luminária no escuro

Ampla gama de acessórios para funções opcionais, como carregamento em veículo, suportes magnéticos, suporte para tripé etc.

Vantagens do produto

- Funções de luz: On / Off, dimmável continuamente
- Comprimento de onda da luz (modo intermitente): 626 nm
- Duração da operação modo piscar: 16 h

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	4000A	
Modelo	X1 RESCUE 66 Wh	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	267 x 120 x 145	mm

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Peso	1,25	kg
Grau de proteção	IP54	
Funções de luz	On / Off, dimmável continuamente	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Consumo de energia	12	W
Capacidade da bateria	66	Wh
Duração da operação (nível máximo)	6	h
Duração da operação (Nível mais baixo)	38	h
Duração da operação modo piscar	16	h
Tempo de carregamento	4	h
Carregador	Eurostecker 100-240 V AC Saída máx. 16,8 V, 2 A	
Classe de proteção	III	
Tipo de bateria	2x Li-Ion	
Tensão da bateria	14,8	V
Capacidade da bateria (célula)	2200	mAh

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	TECNOLOGIA DE ARRAY LED DUAL	
Fluxo de luz (real)	1100	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Comprimento de onda da luz (modo intermitente)	626	nm
Vida útil	50000	h

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410993420		Suporte universal incl. parafusos de fixação, Tipo B
1410993421		Suporte magnético com parafusos de fixação, tipo B
1410993424		Alça de transporte para luminárias 4000A X, preto, nylon.
1410993425		Suporte de parede para luminárias 4000A X1 - Conjunto
49__002239		Carregador para luminárias com bateria Li-Ion, saída 16,8 V / 2 A, Lynex

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
49__002246		Carregador de carro 12-24V DC para baterias de Li-Ion (4 células / 14,8 V)

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

