



ALDEBARAN® 4000A X2 - 99 Wh

Aldebaran 4000A

Artikel-Nr.: **1440800023****1,8**

KG

IP54

IP CODE

3.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Trådlös, kraftfull och bländfri. Dessutom robust och enkel att använda. Det är generna i 4000A SERIEN. Dessa gener har ytterligare skärpts med de nya lamporna i 4000A X SERIEN.

Medan ljusstyrkan har kunnat ökas med mer än 70%* jämfört med föregående serie genom användning av högpresterande special-LED-ytearrayer, har bländfriheten bibehållits.

Medan vissa lampor från andra tillverkare i denna prestandaklass låter dig se ljusa 'punkter' i efterhand, möjliggör våra bländfria special-LED:er en perfekt jämn belysning och säker sikt - när som helst. För bra ljus betyder säkerhet.

4000A X-konceptet kompletteras av olika batterikapaciteter, vilket gör att du kan anpassa din lampa efter dina individuella önskemål om drifttid.

Det låga batterimeddelandesystemet (LBMS) informerar dig i god tid när batterikapaciteten har nått en låg nivå och bör laddas. Så du står aldrig oväntat i mörkret.

Om batteriladdningen skulle ta slut helt under långa uppdrag, särskilt utomhus, gör den integrerade 'Take Me Home'-funktionen hos 4000A X-lamporna det enkelt att hitta dem i mörkret. Lampan signalerar sin plats med en integrerad, automatisk rödlysblinkfunktion.

EXTREMT ROBUST

Lampkropp av flygplansaluminium

Slagtålig diffusorpanel av polykarbonat

Halkfria, gummibelagda kontroller som kan användas utan problem även med handskar

Högkvalitativ litiumjonteknik säkerställer stabil prestanda i alla temperaturer

EXTREMT KRAFTFULL

Homogen ljusproduktion genom högpresterande LED-ytearrayer

SETO SAFE LIGHT-systemet undviker bländning och därmed 'efterföljande seende av ljusa fläckar' i motsats till andra LED-ljuskällor

Ljusstyrka steglöst justerbar och därmed anpassningsbar till den aktuella situationen

EXTREMT INTELLIGENT

Drift med integrerade batterier och/eller med den medföljande laddaren möjlig

Tidig upptäckte av låg batterikapacitet genom lågt batterimeddelandesystem (LBMS)

Integrerad 'Take Me Home'-funktion möjliggör att hitta lampan i mörkret

Bred tillbehörspalette för valfria funktioner som bil-laddning, magnetfästen, stativfäste etc.

Produktfördelar

- Ljusfunktioner: On / Off, steglöst dimbar

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Modell	X2 99 Wh	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	385 x 120 x 145	mm
Vikt	1,8	kg
Skyddsklass	IP54	
Ljusfunktioner	On / Off, steglöst dimbar	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Effektförbrukning	22	W
Batterikapacitet	99	Wh
Drifttid (Högsta nivå)	4,5	h
Drifttid (Lägsta nivå)	30	h
Laddningstid	4,5	h
Laddare	Eurostecker 100-240 V AC utgång max. 16,8 V, 2 A	
Skyddsklass	III	
Batterityp	3x Li-Ion	
Batterispänning	14,8	V
Batterikapacitet (cell)	2200	mAh

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED-ARRAY-TEKNOLOGI	
Ljusflöde (verkligt)	3000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410993417		Magnethalter med 2 spårskruvar och 2 ringar för 4000A X2 lampor
1410993420		Universalhållare inkl. spårskruvar, typ B

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410993424		Bärhandtag för 4000A X lampor, svart, nylon
1410993426		Väggfäste för 4000A X2 lampor - Set
49__002239		Laddare för lampor med Li-Ion batteri, utgång 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		KFZ laddare 12-24V DC för Li-Ion batterier (4 celler / 14,8 V)

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

