



ALDEBARAN® 4000A X1 RESCUE - 33 Wh

Aldebaran 4000A

Numero articolo: **1440800064**

1,05

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Descrizione

La 'Sicherlicht' per l'uso mobile

Che la luce significhi sicurezza non è una nuova scoperta. Già con l'introduzione della SERIE 4000A X è stato dato grande valore all'aspetto della sicurezza sul lavoro e della massima operatività. I punti di forza delle lampade 4000A X, come il funzionamento wireless per ore, la luce omogenea e priva di abbagliamento, si sono dimostrati efficaci anche nelle condizioni di utilizzo più difficili. Con la SERIE 4000A X1 SIGNAL abbiamo creato una nuova generazione di lampade professionali che pongono l'argomento della sicurezza ancora più al centro dell'attenzione.

Grazie a un LED array speciale sviluppato appositamente, le lampade 4000A X1 SIGNAL non solo sono in grado di produrre una luce di lavoro bianca omogenea, ma possono anche essere commutate su un segnale lampeggiante colorato. Questa luce di segnale è tra le fonti di luce di segnale più potenti disponibili in forma di una lampada portatile. Di solito, le lampade mobili convenzionali trattano la loro funzione di segnalazione colorata in modo piuttosto trascurato, con potenze di segnale tra uno e al massimo tre watt. Le lampade X1 SIGNAL sono in grado di generare la loro luce di segnale con la stessa potenza (fino a 12 watt) della potente luce di lavoro. La differenza è chiaramente visibile e percepibile a grande distanza. Perché la luce giusta può salvare vite.

Con una vasta gamma di accessori come supporto per veicoli, maniglia di trasporto, caricabatterie per veicoli, supporti magnetici, treppiedi, ecc., la SERIE 4000A X è perfettamente attrezzata per tutte le situazioni di utilizzo.

ESTREMAMENTE ROBUSTA

Corpo lampada in alluminio aeronautico

Diffusore resistente agli urti in policarbonato

Elementi di controllo antiscivolo, gommati, che possono essere utilizzati senza problemi anche con i guanti

Tecnologia avanzata agli ioni di litio garantisce prestazioni stabili in tutte le fasce di temperatura

ESTREMAMENTE POTENTE

Produzione di luce omogenea tramite array LED ad alte prestazioni

Il sistema SETO SAFE LIGHT evita in modo sostenibile l'abbagliamento e quindi la 'visione posteriore di macchie luminose' rispetto ad altre fonti di luce LED

Potenza luminosa regolabile in modo continuo e quindi adattabile alla situazione specifica

ESTREMAMENTE INTELLIGENTE

Funzionamento con batterie integrate e/o con il caricabatterie fornito possibile

Rilevamento precoce della bassa capacità della batteria tramite il sistema di messaggio di bassa batteria (LBMS)

Funzione integrata 'Take Me Home' consente di trovare la lampada al buio

Ampia gamma di accessori per funzioni opzionali come ricarica per veicoli, supporti magnetici, supporto per treppiede, ecc.

Vantaggi del prodotto

- Funzioni di illuminazione: On / Off, dimmerabile senza scatti
- Lunghezza d'onda della luce (Modalità lampeggiante): 626 nm
- Durata operativa modalità lampeggiante: 8 h

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Modello	X1 RESCUE 33 Wh	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Dimensioni	267 x 120 x 145	mm
Peso	1,05	kg
Grado di protezione	IP54	
Funzioni di illuminazione	On / Off, dimmerabile senza scatti	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Consumo energetico	12	W
Capacità della batteria	33	Wh
Durata operativa (livello massimo)	3	h
Durata operativa (Livello più basso)	19	h
Durata operativa modalità lampeggiante	8	h
Tempo di ricarica	2	h
Caricabatterie	Eurostecker 100-240 V AC uscita max. 16,8 V, 2 A	
Classe di protezione	III	
Tipo di batteria	Li-Ion	
Tensione della batteria	14,8	V
Capacità della batteria (cellula)	2200	mAh

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	DUAL LED-ARRAY-TECHNOLOGIE	
Flusso luminoso (reale)	1100	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Lunghezza d'onda della luce (Modalità lampeggiante)	626	nm
Durata	50000	h

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410993420		Supporto universale incl. viti di fissaggio, Tipo B
1410993421		Supporto magnetico incl. viti di fissaggio, Tipo B
1410993424		Maniglia di trasporto per 4000A X Luci, nero, nylon
1410993425		Supporto a muro per luci 4000A X1 - Set
49__002239		Caricabatterie per lampade con batteria Li-Ion, uscita 16,8 V / 2 A, Lynex

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
49__002246		Caricabatterie per auto 12-24V DC per batterie Li-Ion (4 celle / 14,8 V)

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

