



ALDEBARAN® 4000A X1 RÄDDNING - 33 Wh

Aldebaran 4000A

Artikel-Nr.: **1440800064****1,05**

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Beskrivning

Det 'Sicherlicht' för mobil användning

Att ljus betyder säkerhet är ingen ny insikt. Redan med introduktionen av 4000A X SERIEN lades stor vikt vid aspekten av arbetssäkerhet och maximal användbarhet. Styrkorna hos 4000A X-lamporna, såsom timplång, trådlös drift, homogent och bländfritt ljus, har bevisat sig under de tuffaste användningsförhållandena. Med 4000A X1 SIGNAL SERIEN har vi skapat en ny generation av professionella arbetslampor som sätter säkerhet ännu mer i fokus.

Genom en egenutvecklad, speciell LED-array kan 4000A X1 SIGNAL-lamporna inte bara producera homogent, vitt arbetsljus, utan kan också växlas till ett färgat blinksignal. Detta signal ljus är en av de starkaste signal ljuskällorna som finns tillgängliga i form av en mobil handlampa. Vanligtvis behandlar konventionella, mobila lampor sin färgade signaleringsfunktion något styvmoderligt med signal ljusstyrkor mellan en till max tre watt. X1 SIGNAL-lamporna kan producera sitt signal ljus med samma kraft (upp till 12 watt) som det kraftfulla arbetsljuset. Skillnaden är tydligt synlig och kan uppfattas på långt avstånd. För det rätta ljuset kan rädda liv.

Med ett brett utbud av tillbehör som bilfäste, bärhandtag, bil-laddare, magnetfästen, stativ etc. är du med 4000A X SERIEN väl rustad för alla användningssituationer.

EXTREMT ROBUST

Lampkropp av flygplansaluminium

Stöttålig diffusorpanel av polykarbonat

Halkfria, gummibelagda betjäningselement som kan användas utan problem även med handskar

Högkvalitativ litiumjonteknologi säkerställer stabil prestanda i alla temperaturer

EXTREMT KRAFTFULL

Homogen ljusproduktion genom högpresterande LED-ytearrayer

SETO SAFE LIGHT-systemet undviker bländning och därmed 'efterseende av ljusa fläckar' i motsats till andra LED-ljuskällor

Ljusstyrka steglöst justerbar och därmed anpassningsbar till den aktuella situationen

EXTREMT INTELLIGENT

Drift med integrerade batterier och/eller med den medföljande laddaren möjlig

Tidig upptäckte av låg batterikapacitet genom Low Battery Message System (LBMS)

Integrerad 'Take Me Home'-funktion möjliggör att hitta lampan i mörkret

Brett utbud av tillbehör för valfria funktioner som bil-laddning, magnetfästen, stativfäste etc.

Produktfördelar

- Ljusfunktioner: On / Off, steglöst dimbar
- Ljusvåglängd (Blinkläge): 626 nm
- Drifttid Blink-läge: 8 h

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Modell	X1 RÄDDNING 33 Wh	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	267 x 120 x 145	mm
Vikt	1,05	kg
Skyddsklass	IP54	
Ljusfunktioner	On / Off, steglöst dimbar	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Effektförbrukning	12	W
Batterikapacitet	33	Wh
Drifttid (Högsta nivå)	3	h
Drifttid (Lägst nivå)	19	h
Drifttid Blink-läge	8	h
Laddningstid	2	h
Laddare	Eurostecker 100-240 V AC utgång max. 16,8 V, 2 A	
Skyddsklass	III	
Batterityp	Li-Ion	
Batterispänning	14,8	V
Batterikapacitet (cell)	2200	mAh

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	DUAL LED-ARRAY-TEKNOLOGI	
Ljusflöde (verkligt)	1100	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Ljusvåglängd (Blinkläge)	626	nm
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410993420		Universalhållare inkl. spårskruvar, typ B
1410993421		Magnetfäste inkl. spårskruvar, typ B
1410993424		Bärhandtag för 4000A X lampor, svart, nylon
1410993425		Väggfäste för 4000A X1 lampor - Set
49__002239		Laddare för lampor med Li-Ion batteri, utgång 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		KFZ laddare 12-24V DC för Li-Ion batterier (4 celler / 14,8 V)

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de



Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.