



ALDEBARAN® 4000A X1 REDNING - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Artikel-Nr.: **1440800065****1,25**

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Det 'Sicherlicht' til mobil brug

At lys betyder sikkerhed er ikke en ny indsigt. Allerede med introduktionen af 4000A X SERIEN blev der lagt stor vægt på aspekterne af arbejdsikkerhed og maksimal anvendelighed. Styrkerne ved 4000A X lygterne som timevis, trådløs drift, homogent og blændfrit lys har bevist deres værdi under de hårdeste anvendelsesforhold. Med 4000A X1 SIGNAL SERIEN har vi skabt en ny generation af professionelle arbejdslygter, som sætter sikkerhed endnu mere i fokus.

Gennem et specialudviklet LED-array er 4000A X1 SIGNAL lygterne ikke kun i stand til at producere homogent, hvidt arbejdslampe, men kan også skiftes til et farvet blinksignal. Dette signallys er en af de stærkeste signallys kilder, der fås i form af en mobil håndlampe. Normalt behandler konventionelle, mobile lygter deres farvede signaliseringsfunktion lidt stift med signallysdelser mellem en til maks. tre watt. X1 SIGNAL lygterne er i stand til at generere deres signallys med samme kraft (op til 12 watt) som det kraftfulde arbejdslampe. Forskellen er tydeligt synlig og kan opfattes på stor afstand. For det rigtige lys kan redde liv.

Med et bredt udvalg af tilbehør som bilholder, bærehåndtag, biloplader, magnetholdere, stativer osv. er du med 4000A X SERIEN godt rustet til alle anvendelsessituationer.

EKSTREM ROBUST

Lygtehus i flyaluminium

Stødresistent diffuserplade i polycarbonat

Skridsikre, gummiereede betjeningslementer, der også kan betjenes uden problemer med handsker

Højkvalitets lithium-ion teknologi sikrer stabil ydeevne i alle temperaturer

EKSTREM YDEEVNE

Homogen lysproduktion gennem højtydende LED-fladearrays

SETO SAFE LIGHT systemet undgår blænding og dermed 'effterfølgende at se lyse pletter' i modsætning til andre LED-lyskilder

Lysydelsen kan justeres trinløst og dermed tilpasses den enkelte situation

EKSTREM INTELLIGENT

Drift med integrerede batterier og/eller med den medfølgende oplader muligt

Tidlig registrering af lav batterikapacitet gennem Low Battery Message System (LBMS)

Integreret 'Take Me Home' funktion gør det muligt at finde lygten i mørket

Bredt udvalg af tilbehør til valgfrie funktioner som bilopladning, magnetholdere, stativholder osv.

Produktfordele

- Lysfunktioner: On / Off, trinløs dæmpbar
- Lysbølge længde (Blink-Modus): 626 nm
- Driftstid Blink-tilstand: 16 h

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Model	X1 RESCUE 66 Wh	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	267 x 120 x 145	mm
Vægt	1,25	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Lysfunktioner	On / Off, trinløs dæmpbar	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Effektforbrug	12	W
Batterikapacitet	66	Wh
Driftstid (højeste niveau)	6	h
Driftstid (Laveste niveau)	38	h
Driftstid Blink-tilstand	16	h
Opladningstid	4	h
Oplader	Eurostik 100-240 V AC udgang maks. 16,8 V, 2 A	
Beskyttelsesklasse	III	
Batteri type	2x Li-Ion	
Batteri spænding	14,8	V
Batteri kapacitet (celle)	2200	mAh

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	DUAL LED-ARRAY-TEKNOLOGI	
Lysstrøm (reel)	1100	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Lysbølge længde (Blink-Modus)	626	nm
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410993420		Universalholder inkl. spurskruer, type B
1410993421		Magnetholder inkl. spor skruer, type B
1410993424		Bærehåndtag til 4000A X lamper, sort, nylon
1410993425		Vægbeslag til 4000A X1 lamper - Sæt
49__002239		Oplader til lamper med Li-Ion batteri, udgang 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		KFZ oplader 12-24V DC til Li-Ion batterier (4 celler / 14,8 V)

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

